



Comeback-GPS Tracker Manuale

Prima di utilizzare il tracker, leggere attentamente l'introduzione. Si prega di notare che il tracker funziona solo in combinazione con l'applicazione per smartphone corrispondente.



Android



IOS

1.

Scheda SIM

Con il localizzatore GPS Comeback è inclusa una scheda SIM. Questa scheda SIM è già installata nel localizzatore GPS. Non rimuovere la scheda SIM. Se la scheda SIM viene utilizzata per qualsiasi altro scopo, la garanzia 1

**2. Collegamento di
Collegare il tracker come segue:**

Collegare il cavo rosso del tracker al polo positivo della batteria dell'auto.

Collegare il cavo nero del tracker al terminale negativo della batteria dell'auto.

Fissare il tracker di ritorno su un'area pulita del veicolo, dove non sia esposto a umidità o calore elevati, utilizzando il nastro biadesivo in dotazione.

Accendere il tracker

Accensione

- 3.** Aprire con cautela il coperchio del tracker e spostare la piccola leva da "OFF" a "ON". Accertarsi che il LED rosso si accenda. Gli altri LED continueranno a lampeggiare per alcuni secondi. In questo lasso di tempo viene rilevato il segnale GPS e viene stabilita una connessione a Internet. Il LED verde indica la ricezione del segnale GPS. Se lampeggia velocemente, la ricerca del segnale GPS è in corso, se lampeggia lentamente, la ricezione GPS è stata trovata. Il LED blu indica la ricezione della rete mobile. Se lampeggia velocemente, la rete mobile è in fase di

ricerca, se lampeggia lentamente, la rete mobile è stata trovata. Un Comeback Tracker non attivato potrebbe non collegarsi alla rete mobile. Il LED rosso indica l'alimentazione. Se il Comeback è collegato correttamente, si accende. Il LED potrebbe spegnersi dopo un po' di tempo. A questo punto è possibile attivare il Comeback Tracker nell'app. Nelle 24 ore successive possono verificarsi guasti e malfunzionamenti.

4.

Spegnimento

Aprire con cautela il coperchio del tracker e spostare la piccola leva da "ON" a "OFF". I LED blu e verde si spengono. Finché il tracker rimane collegato alla batteria dell'auto, il LED rosso continua a illuminarsi.

5.

Sicurezza di montaggio

AVVERTENZA! Scollegare il polo negativo della batteria prima del collegamento e proteggere il tracker con un fusibile dedicato. Non montarlo nella zona di apertura degli airbag, su parti mobili né in prossimità di sterzo, freni e cinture. Posare i cavi in modo che non sfreghino né restino schiacciati; in caso di dubbio rivolgersi a un'officina specializzata.

Bande		Senza
GSM 900: 88		dBm · GSM
1800: 1710-		dBm · LTE
banda 3/7/8,		Hz, max. 23
dBm · GNS		MHz, solo

Dichiarazione di conformità UE

Il fabbricante, Revenite UG (haftungsbeschränkt), dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Comeback-Tracker G28L è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Testo completo: comeback-tracker.de/it/dichiarazione-di-conformita-ue/

Dati tecnici

G28L · 12 V / 700 mA · ioni di litio 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh · max. 40 °C · IPX0 · ca. 47 g

6. Indicazioni generali

Durante l'installazione, assicurarsi che le spie siano rivolte verso l'alto e che il tracker sia schermato il meno possibile dal metallo circostante. La garanzia decade se si utilizzano accessori di altri produttori. Il produttore del Comeback Tracker non si assume alcuna responsabilità per danni all'auto, alla moto, alla roulotte, ecc. o ai suoi accessori. Non piegare il tracker e non aprirlo con la forza. Tenere sempre il Comeback Tracker all'asciutto e non dargli fuoco. Fissare il tracker in un luogo in cui la temperatura ambiente non superi i 40 °C. Il tracker non deve essere piegato, compresso o allungato.

Ulteriori spiegazioni

1. Grazie per aver scelto il Comeback Tracker. Le funzioni del Comeback Tracker possono essere garantite solo in combinazione con l'app associata. Ulteriori informazioni sono disponibili nell'app o sul sito <https://www.comeback-tracker.de>.
2. L'utente è escluso dalla garanzia se smonta il dispositivo.

3. Per evitare danni imprevisti, utilizzare gli accessori originali. I danni causati dall'uso improprio dell'apparecchio o dal mancato utilizzo degli accessori originali non sono coperti dalla garanzia. La nostra azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni.

4. Il tracker non è destinato a tracciare o monitorare altre persone o oggetti o animali di altre persone. Si prega di ottenere sempre il consenso di queste persone per utilizzare il tracker di conseguenza.

5. Il tracker è destinato all'uso su veicoli. Se viene utilizzato per tracciare persone o animali, potrebbero verificarsi deviazioni nella precisione del GPS a causa del diverso modello di movimento.

6. Il Comeback Tracker non deve essere smaltito come rifiuto domestico, ma come rifiuto elettronico.

7. Si applicano le nostre condizioni generali e le disposizioni sulla protezione dei dati (disponibili su www.comeback-tracker.de/agb).

8. Compatibilità elettromagnetica

Spegnere immediatamente il localizzatore GPS in aree pericolose e ogni volta che può causare interferenze. Non utilizzarlo in prossimità di dispositivi medici, carburanti o sostanze chimiche, né in aree di esplosione. I dispositivi mobili possono subire interferenze che ne compromettono le prestazioni.

Evitare trasformatori e campi magnetici molto forti; in caso contrario potrebbero verificarsi deviazioni nella trasmissione. **NOTA!** La mancata osservanza di queste raccomandazioni può causare interferenze o danni al localizzatore GPS.

9. Pulizia

ATTENZIONE! RISCHIO DI DANNI!

Ecco come pulire il tracker GPS:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole od oggetti metallici (coltelli, spugne metalliche): danneggiano la superficie.
- Non mettere mai il GPS Tracker in acqua o in lavastoviglie (o simili) e non utilizzare pulitori a vapore.

Pulizia corretta

- La superficie può essere pulita con un panno leggermente umido.
- Il localizzatore GPS deve poi essere asciugato completamente.

10.

Conservazione

Se non si utilizza il tracker GPS per un periodo di tempo prolungato, spegnerlo. Riporre quindi il tracker nella confezione originale o in una scatola delle stesse dimensioni. Proteggere il tracker da sporco e umidità. **NOTA! Tenere il tracker GPS fuori dalla portata dei bambini per evitare possibili danni a cose o persone.**

Garanzia del produttore

Il garante è Revenite UG (haftungsbeschränkt), Welscher Heide 19, 51429 Bergisch Gladbach, Germania. Concediamo sul Comeback-Tracker G28L una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto, valida in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. In caso di garanzia rivolgersi a info@comeback-tracker.de allegando la prova d'acquisto. I diritti legali nei confronti del venditore restano gratuitamente validi e non sono limitati da questa garanzia.

Smaltimento dell'imballaggio

Smaltire l'imballaggio in base al tipo. Smaltire il cartone e il cartoncino con la carta straccia. Le pellicole di plastica devono essere smaltite nel centro di riciclaggio.



Smaltimento delle batterie usate

Restituzione gratuita delle batterie usate Le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Siete obbligati per legge a restituire le batterie usate, in modo da garantire un corretto smaltimento. È possibile smaltire le batterie usate presso un centro di raccolta comunale o presso il rivenditore locale. In qualità di distributore di batterie, anche noi siamo obbligati a ritirare le batterie usate, anche se il nostro obbligo di ritiro è limitato al tipo di batterie usate che trasportiamo o abbiamo trasportato come batterie nuove nella nostra gamma. Pertanto, è possibile restituire le batterie usate del tipo summenzionato a noi con un'affrancatura sufficiente o restituirle direttamente al nostro magazzino di spedizione all'indirizzo seguente, senza alcun costo aggiuntivo:
Revenite UG (haftungsbeschränkt), Welscher Heide 19, 51429 Bergisch Gladbach, Germania

Revenite UG (haftungsbeschränkt)
Welscher Heide 19
51429 Bergisch Gladbach
Germania
E-Mail: info@comeback-tracker.de

Significato dei simboli delle batterie

Le batterie sono etichettate con il simbolo di un cassonetto barrato (vedi figura). Questo simbolo indica che le batterie non devono essere smaltite nei rifiuti domestici. Per le batterie che contengono più dello 0,0005% di mercurio in massa, più dello 0,002% di cadmio in massa o più dello 0,004% di piombo in massa, sotto il simbolo della pattumiera è indicato anche il nome chimico dell'inquinante utilizzato.

L'abbreviazione "Cd" sta per cadmio, "Pb" per piombo e "Hg" per mercurio.

Smaltimento degli apparecchi elettrici. La legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG) contiene un gran numero di requisiti per la gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. I più importanti sono riassunti qui di seguito:

1. Raccolta differenziata dei vecchi apparecchi

Gli apparecchi elettrici ed elettronici che sono diventati rifiuti sono definiti vecchi apparecchi. I proprietari di vecchi apparecchi devono smaltirli separatamente dai rifiuti urbani.

In particolare, i vecchi apparecchi non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici, ma in appositi sistemi di raccolta e restituzione.

2. Batterie e accumulatori

I proprietari di vecchi apparecchi devono separare le vecchie batterie e gli accumulatori che non sono inclusi nel vecchio apparecchio prima di consegnarli a un punto di raccolta. Questa disposizione non si applica se l'apparecchiatura di scarto viene consegnata alle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti e separata da altre apparecchiature di scarto allo scopo di prepararle per il riutilizzo.

3. Opzioni per la restituzione dei rifiuti di apparecchiature

I proprietari di vecchi elettrodomestici provenienti da abitazioni private possono consegnarli presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di smaltimento dei rifiuti o presso i punti di ritiro istituiti dai produttori o dai distributori in conformità alla ElektroG. Aderiamo al consorzio Ecolight. Un elenco online dei centri di raccolta comunali è disponibile qui: <https://www.cdcaee.it/centri-di-raccolta-comunali/>

4. Avviso di protezione dei dati

I vecchi apparecchi contengono spesso dati personali sensibili. Ciò vale in particolare per gli apparecchi della tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni, come computer e smartphone. Nel proprio interesse, si prega di notare che ogni utente finale è responsabile della cancellazione dei dati sui vecchi apparecchi da smaltire.

5. Significato del simbolo del “bidone sbarrato”.

Il simbolo del cassonetto barrato che compare regolarmente sugli apparecchi elettrici ed elettronici



indica che l'apparecchio in questione deve essere raccolto separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati al termine della sua vita utile.

6. Numero di registrazione del produttore

In qualità di produttore siamo iscritti al Registro Nazionale dei Produttori di AEE con il numero IT26060000018781. In Germania siamo registrati presso la Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth, Germania) con il numero DE86315147.